

STUDER	STEREO HOCHPEGELEINGANGSEINHEIT	J. 9.12.24	PAGE

LEFT P6-29 RIGHT P6-7 RIGHT P6-8 LEFT P6-30 P-FILTER IN
P-FILTER-OUT
INSERT
LEFT P3-15
RIGHT P3-13
PF OUT
FILTER ON/OFF
S 303
S 304
R272 1k8
R172 1k8
LEFT
RIGHT
INPUT 2
INPUT 1
P6-4
P6-6
P6-5
P6-1
P6-3
P6-2
P6-14
P6-16
P6-15
P6-11
P6-13
P6-12
P4-12
P4-13
GEN. INP.
R401 4k5/1%
R402 3k9/1%
C404 680p 1%
C402 680p 1%
R403 4k5/1%
R404 3k9/1%
R201 4k5/1%
R202 3k9/1%
C204 680p 1%
C202 680p 1%
R203 4k5/1%
R204 3k9/1%
R405 4k5/1%
R406 3k9/1%
C403 680p 1%
C404 680p 1%
R407 4k5/1%
R408 3k9/1%
R205 4k5/1%
R206 3k9/1%
C203 680p 1%
C204 680p 1%
R207 4k5/1%
R208 3k9/1%
R109 4k5
C105 40n
R209 4k5
C205 40n
T 101 1.022.449
T 201 1.022.449
R 110 7k5/1%
C 106 22p
R 210 7k5/1%
C 206 22p
IC 101.1 5532
IC 201.1 5532
+15V
-15V
C 107 100µ 16V
C 207 100µ 16V
R 112 7k5 1%
R 212 7k5 1%
R 114 1k
R 214 1k
R 111 180
R 211 180
R 113 270
R 213 270
R 115 2k7
R 215 2k7
R 146 4k5
R 246 4k5
IC 101.2 5532
IC 201.2 5532
R 117 10k lin
R 217 10k lin
101
102
103
201
202
203
C 108 220µ 6V
C 208 220µ 6V
R 119 2k2
R 219 2k2
R 118 1k5
R 218 1k5
R 247 40k lin
0dB
-10dB
JS 101
JS 201
R 120 3k6
R 220 3k6
R 121 1k6
R 221 1k6
C 109 6n8
C 209 6n8
R 122 10 M
R 222 10 M
Q 101
Q 201
Q 303 BC 307
R 310 100k
-24V
R 123 2k2
R 223 2k2
R 348 1M
R 124 4k7
R 224 4k7
Q 102
Q 202
R 125 11k
R 225 11k
IC 102 5534
IC 202 5534
C 112 22p
C 212 22p
C 113 100µ 16V
C 213 100µ 16V
R 126 10 M
R 226 10 M
R 127 22k
R 227 22k
R 428 □33
R 228 33□
C 324 6n8
R 347 100k
R 346 100k
R 315 10 M
Q 304
MONO S 302
D 301 1N 4448
D 302 1N 4448
R 304 150k
C 304 10p
R 301 4k7
R 302 4k7
C 305 10µ 16V
C 306 10p
IC 301 TL071
R 303 150k
R 305 510
Q 301
Q 302
C 307 6n8
C 308 6n8
R 306 10 M
R 307 10k
R 308 10M
R 309 100k
-6V
-24V
K 101
K 201
D 101 1N 4448
D 201 1N 4448
S 101 IN 2
S 201 IN 1
S 301 GEN.
MUTUAL RELEASING
C 309 100µ 16V
C 310 100µ 16V
C 311 100µ 25V
C 312 100µ 16V
R 311 5,6 PTC
R 312 5,6 PTC
R 313 50 PTC
R 314 5,6 PTC
343
344
345
1.941.199 A 103
MUTE S 305
MUTE DL 302
COY 41 AN
red
brn
grn
org
yel
304
302
303
305
R 320 100k
R 323 330
IC 304 1/2 MC14027
R 322 47k
Q 305 BC 237
R 319 100k
C 313 L +1µ 40V
R 321 1M
1.941.003 A 101
USER S 306
COY 41 NA DL 304
USER
1.941.198 A 102
blu
wht
blk
grn
vio
310
311
312
313
R 324 270
D 306 1N 4448
R 340 100k
D 309 1N 4448
D 305 1N 4448
3 x IC 302 MC14025B
IC 303 MC14049B
D 303 2x 1N4448
D 304
R 325 100k
ALL FET
314
315
316
P3-14 P3-7 P3-3 P6-28 P6-26 P6-9 P4-20 P4-6 OVA
P3-6 P4-7 +15V
P3-8 P4-5 -15V
P3-5 P4-8 -24V
P3-10 P4-3 -6V
P3-9 P4-4 OVL
P6-31 LINE SIGN.1
P6-32 LINE SIGN.2
P3-16 CH OFF
P4-1 MASTER SIGN.
P6-18 P6-19 P6-20 USER
HL ST INP. UNIT 4CH/FILTER 1.942.240...243
PAGE 1 OF 3

EQUALIZER BOARD
1.912.291
A 104

(ONLY USED 1.912.240/242)

STEREO FADER
1.911.120
OR
STEREO FADER WITH BAL. AMPLI.
1.911.122

STEREO SPREAD
1.912.291

EQUALIZER BOARD

405
406
400
505
506
500

540 → + 15 V
541 OVA
542 → -15 V

P2-4 R
P2-2 FADER IN L
P P2-15 L
P2-13 FADER OUT R
P3-4 P3-2 AF-IN
MPX P4-10
OV REFERENCE P4-25
OV INT P6-23
PF-OUT P6-27

540
440
447
547

207 W 11 208
107 W 12 108

R 129 15k 1%
R 229 15k 1%

C 114 100µ 16 V
C 115 100µ 16 V
C 214 100µ 16 V
C 245 100µ 16 V
C 120 100µ 16 V
C 220 100µ 16 V
C 124 100µ 16 V
C 224 100µ 16 V

BALANCE
BALANCE ON S 307
R 130 22k
R 132 10k pos. log.
R 133 1k3
R 134 3k3
R 230 22k
R 232 10k neg. log.
R 233 4k3
S 308
S 309
S 310
R 131 6k8
R 231 6k8
109
110
111
209
210
240

R 135 4k7
R 235 4k7
R 139 3k3
R 239 3k3
R 142 3k3
R 242 3k3
C 118 22p
C 248 22p
C 122 22p
C 222 22p
C 126 22p
C 226 22p
IC 306 5534
IC 103 5534
IC 203 5534
IC 104 5534
IC 204 5534
IC 105 5534
IC 205 5534
100µ 16 V C 319
100µ 16 V C 149
100µ 16 V C 219
100µ 16 V C 123
100µ 16 V C 223
100µ 16 V C 127
100µ 16 V C 227
R 330 680
R 331 1 k
R 136 33k
R 236 33k
R 137 4k7
R 237 4k7
R 138 4k7
R 238 4k7
R 140 33k
R 240 33k
R 141 3k3
R 241 3k3
R 143 33k
R 243 33 k
R 332 470
+ 15 V
- 15 V
112
113
114
214

4 x 1N4448
D 102
D 202
D 103
D 203

R 326 330
R 327 10k
R 329 18 k
R 328 3M3
C 345 22 n
IC 305 555
D 308 5,1 V
D 307 1N4448
347
348
OVERLOAD DL 303 MV 5753
-6 V

P2-1 CH-OFF
P2-16 PFL SIGN.
P2-6 PFL CONTR.
P2-5 P.SOLO CONTR.
P3-1 PFL SIGN.
P4-30 PFL SIGN.BUS
P4-2 OVERLOAD



P 6

1	LINE a	IN 2 R
2	LINE b	
3	SCREEN	
4	LINE a	IN 2 L
5	LINE b	
6	SCREEN	
7	P-FILTER OUT	R
8	P-FILTER IN	
9	OVA	
40	X	
41	LINE a	IN 1 R
42	LINE b	
43	SCREEN	
44	LINE a	IN 1 L
45	LINE b	
46	SCREEN	
47	X	
18	USER	
19	USER	
20	USER	
21	X	
22	CH 1 PAN/BAL	
23	OV INT.	
24	CH 2 PAN/BAL	
25	AF OUT	
26	OVA	
27	PF-OUT	
28	OVA	
29	P-FILTER OUT	L
30	P-FILTER IN	
31	LINE SIGN. 1	
32	LINE SIGN. 2	

P 4

1	MASTER SIGN.
2	OVERLOAD
3	-6V
4	OVL
5	-15V
6	OVA
7	+15V
8	-24V
9	X
40	MPX
41	X
42	GEN. a
43	GEN. b
44	X
45	AUX 4-R OUT
46	AUX 4-L OUT
47	AUX 3 OUT
48	AUX 2 OUT
49	AUX 1 OUT
20	OVA
21	≅ 8 OUT
22	≅ 6 OUT
23	≅ 4 OUT
24	≅ 2 OUT
25	OV REF
26	≅ 1 OUT
27	≅ 3 OUT
28	≅ 5 OUT
29	≅ 7 OUT
30	PFL-SIGN. BUS
31	PFL/P-SOLO R
32	PFL/P-SOLO L

P 3

1	PFL-SIGN. BUS
2	FADER OUT L
3	OVA R
4	FADER OUT R
5	-24V
6	+15V
7	OVA
8	-15V
9	OVL
40	-6V
41	PFL CONTR.
42	P-SOLO CONTR.
43	FADER IN R
44	OVA L
45	FADER IN L
46	CH-OFF

P 2

1	CH-OFF
2	FADER IN L
3	OVA L
4	FADER IN R
5	P-SOLO CONTR.
6	PFL CONTR.
7	-6V
8	OVL
9	-15V
10	OVA
11	+15V
12	-24V
13	FADER OUT R
14	OVA R
15	FADER OUT L
16	PFL-SIGN. BUS

Q 101, 201 = J 111
Q 102 113
Q 202 213 } J 112
J 301, 302, 304

* 4CH FILTER : 1.912.240
4CH : 1.912.241
** 8CH FILTER : 1.912.242
*** 8CH : 1.912.243

Δ 8CH VERSION NOT EQUIPPED
□ FILTER VERSION REPLACED BY LINK
WITHOUT FILTER " " "





DATE	11.12.84	11.4.85				
SIGN	ml	ml				
DATE	9.5.83	26.2.84	11.5.84	6.9.84	4.10.84	
SIGN	We	We	We	ml	ml	PAGE 3 OF 3
STUDER REGENSDORF ZURICH	HL STEREO INPUT UNIT A 4 CH / FILTER					1.912.240...243



⑤

WIRINGDIAGRAM FOR FILTER VERSION			
UNIT 1.912.240-00 1.912.242-00	EQ BOARD 1.912.291-00		
104	405	gry	FILTER OUT L
105	400	blk	⊥ L
106	406	wht	FILTER IN L
107	441	grn	SPREAD IN L
108	446	gry	SPREAD OUT L
204	505	brn	FILTER OUT R
205	500	blk	⊥ R
206	506	wht	FILTER IN R
207	541	wht	SPREAD IN R
208	546	brn	SPREAD OUT R
343	541	blk	0V
344	540	red	+15V
345	542	blu	-15V





(...) ≙ LENGTH OF STRANDS 1.912.240-94



④ # In der Version mit Filter (1.912.240/242-00) müssen R172/R272 (1k8) bestückt werden.
R128/R228 müssen durch Brücken ersetzt werden.

In der Version ohne Filter (1.912.241/243-00) müssen R172/R272 durch Brücken ersetzt werden.
R128/R228 (33Ω) müssen bestückt werden.

// Leiterbahn auf Bestückungsseite aufgetrennt

④ # FILTER VERSION : R172 REPLACED W1
(OPTION 1) R272 " W2
W3 " R128
W4 " R228

ONLY 4CH : W5, W8, W10
ONLY 8CH : W6, W7, W9

W6 ONLY USED WITH PCB 1.912.240-11 INDEX 0

④ // CIRCUIT INTERRUPT COMPONENTSIDE

*

VALID FOR	NR. UNIT	PL	EQUALIZER
4CH FILTER	1.912.240-00	1.912.240-00	1.912.291-00
4CH	1.912.241-00	1.912.240-00	—
8CH FILTER	1.912.242-00	1.912.240-00	1.912.291-00
8CH	1.912.243-00	1.912.240-00	—

28.8.85	A.Ho				⑥
11.4.85	A.Ho				⑤
11.12.84	A.Ho				④
6.9.84	RBe				③
11.5.84	A.Ho				②
9.2.84	A.Ho				①
23.9.83	A.Ho				⓪
Datum	Gez.	Gepr.	Ges.		Index

Werkstoff: Norm-Nr.: / DIN-Bez.: / Abmessung:
Oberfläche: Güte: / Beh.:
Änderung
Zugehörige Unterlagen: *
Freimasstoleranz: ±
Maßstab: 1:1; 2:1
Ausgabe
Ersatz für:
Ersetzt durch:
Kopie für:

STUDER REGENSDORF ZÜRICH

Benennung: HL Stereo Input Unit 4CH / 8CH

Nummer: 1.912.240-00



Werkstoff	Norm-Nr.:	Oberfläche	Güte:	Änderung					③
	DIN-Bez.:		Beh.:						②
	Abmessung:								①
Zugehörige Unterlagen:		Freimasstoleranz: ±	Maßstab: 2:1	Ausgabe	19.5.82	Ho			⓪
					Datum	Gez.	Gepr.	Ges.	Index
Ersatz für:		Ersetzt durch:		Kopie für:					
STUDER REGENSDORF ZÜRICH	Benennung: Pushbutton Board N-L			Nummer: 1.911.003-00					

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	A101	1.911.003.00		PUSHBUTTON BOARD	ST
	102	1.911.198.00		CONNECTING CABLE 2	"
	103	1.911.199.00		" " 1	"
1	104	1.912.291.00		EQUALIZER BOARD OPTION 1	"

IND	DATE	NAME		
④	11.12.84	⑤ 11.4.85	OPTION 1	4CH/FILTER: 1.912.240.00
③	4.10.84		with Filter	4CH :1.912.241.00
②	11.5.84			8CH/FILTER :1.912.242.00
①	9.2.84			8CH :1.912.243.00
○	18.6.82	TAMAS	ST: STUDER	

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	C.01	59.05.1681	680 p	1% 500V PP	
	.02	59.05.1681	680 p	1% 500V PP	
	.03	59.05.1681	680 p	1% 500V PP	
	.04	59.05.1681	680 p	1% 500V PP	
	.05	59.06.0103	10 n	10% 63V PE	
	.06	59.34.2220	22 p	CER	
	.07	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	.08	59.22.2221	220 µ	6,3V EL	
	.09	59.06.0682	6,8 n	63V PE	
	.12	59.34.2220	22 p	CER	
	.13	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	.14	59.22.4101	100 µ	16V "	
	.15	59.22.4101	100 µ	16V "	
	.18	59.34.2220	22 p	CER	
	.19	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	.20	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	.22	59.34.2220	22 p	CER	
	.23	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	.24	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	.26	59.34.2220	22 p	CER	
	.27	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	.28	59.06.0682	6,8 n	10% 63V PE	
	.29	59.06.0682	6,8 n	" " "	
1	.30	59.06.0682	6,8 n	" " " *	

IND	DATE	NAME	
④	11.12.84	⑤ 11.4.85	CER : CERAMIC
③	4.10.84		EL : ELECTROLYTIC
②	11.5.84		PE : POLYESTER
①	9.2.84		PP : POLYPROPYLEN
○	18.6.82	TAMAS	

* only 8 CH

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
1	C.31	59.06.0682	6,8 n	63V PE *	
	.32	59.06.0682	6,8 n	63V PE	
	.33	59.06.0682	6,8 n	63V PE	
	C304	59.34.1100	10 p	CER	
	305	59.30.4100	10 µ	16V EL	
	306	59.34.1100	10 p	CER	
	307	59.06.0682	6,8 n	63V PE	
	308	59.06.0682	6,8 n	63V PE	
	309	59.22.4101	100 µ	16V EL	
	310	59.22.4101	100 µ	" "	
	311	59.22.5101	100 µ	25V "	
	312	59.22.4101	100 µ	16V "	
	313	59.26.9109	1 µ	6V SAL	
	315	59.06.0223	22 n	63V PE	
3	319	59.34.4101	100 p	CER	
2	321	59.06.0682	6,8n	63V PE	

IND	DATE	NAME	
④	11.12.84	⑤ 11.4.85	CER: CERAMIC
③	4.10.84		EL : ELECTROLYTIC
②	11.5.84		PE : POLYESTER
①	9.2.84		SAL: SOLID ALUMINIUM
○	21.6.82	TAMAS	

* only 8CH

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	D.01	50.04.0125	1N4448		
	.02	50.04.0125	1N4448		
	.03	50.04.0125	1N4448		
1	104	50.04.0125	1N4448	*	
	105	50.04.0125	1N4448		
	106	50.04.0125	1N4448		
1	107	50.04.0125	1N4448	*	
	.08	50.04.0125	1N4448		
	.09	50.04.0125	1N4448		
	D301	50.04.0125	1N4448		
	302	50.04.0125	1N4448		
	303	50.04.0125	1N4448		
	304	50.04.0125	1N4448		
	305	50.04.0125	1N4448		
	306	50.04.0125	1N4448		
	307	50.04.0125	1N4448		
	308	50.04.1112	Z 5V1	400mW	
	309	50.04.0125	1N4448		
	DL301	1.010.040.50	CQY 41 NA		ST
	302	1.010.040.50	CQY 41 NA		ST
	303	50.04.2111	MV 5753		

IND	DATE	NAME	
④	11.12.84	⑤ 11.4.85	ST : STUDER
③	4.10.84		
②	11.5.84		
①	9.2.84		
○	21.6.82	TAMAS	

* only 8CH

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	IC.01	50.09.0106	NE 5532	LN DUAL OP-AMP	SIG
	.02	50.05.0243	NE 5534	OP-AMP	"
	.03	50.05.0243	NE 5534	"	"
	.04	50.05.0243	NE 5534	"	"
	.05	50.05.0243	NE 5534	"	"
	IC301	50.09.0103	TL 071	FET OP-AMP LF 351	TI
	302	50.07.0012	4025	3-IN NOR GATE MOS	MOT,FC
	303	50.07.0049	4049	HEX INV. BUFFER MOS	" "
	304	50.07.0027	4027	DUAL J-K FF MOS	" "
	305	50.05.0158	555	TIMER	SIG,NS
	306	50.05.0243	NE 5534	OP-AMP	SIG
	JS.01	54.01.0020	PIN		
		54.01.0021	JUMPER		
	K.01	56.04.0146	NF-4E-6V		
	P 3	54.11.2007	2*8	1/2 EURO B-TYPE	BU
	4	54.01.0359	2*16	EURO B-TYPE	"
	6	54.01.0359	2*16	EURO B-TYPE	"

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	21.6.82	TAMAS

SIG : SIGNETICS BU: BURNDY
TI : TEXAS INSTRUMENT
MOT : MOTOROLA LN: LOW NOISE
FC : FAIRCHILD
NS : NATIONAL SEMICONDUCTORS

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
5	Q.01	50.03.0216	J 111		Sx
	.02	50.03.0350	J 112		"
	.03	50.03.0350	J 112		"
	.04	50.03.0350	J 112		"
	.05	50.03.0350	J 112		"
	.06	50.03.0350	J 112		"
1	.07	50.03.0350	J 112	*	"
1	.08	50.03.0350	J 112	*	"
1	.09	50.03.0350	J 112	*	"
1	.10	50.03.0350	J 112	*	"
	.11	50.03.0350	J 112		"
	.12	50.03.0350	J 112		"
	.13	50.03.0350	J 112		"
	Q 301	50.03.0350	J 112		Sx
	302	50.03.0350	J 112		Sx
	303	50.03.0515	BC 307	PNP BC 557	
	304	50.03.0350	J 112		Sx
	305	50.03.0436	BC 237	NPN BC 547	

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	21.6.82	TAMAS

Sx : SILICONIX

* only 8CH

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	R.01	57.11.3152	1,5 k	1%	
	.02	.3392	3,9 k	1%	
	.03	.3152	1,5 k	1%	
	.04	.3392	3,9 k	1%	
	.05	.3152	1,5 k	1%	
	.06	.3392	3,9 k	1%	
	.07	.3152	1,5 k	1%	
	.08	.3392	3,9 k	1%	
	.09	.4152	1,5 k	2%	
	.10	.3752	7,5 k	2%	
	.11	.4181	180 Ω	2%	
	.12	.3752	7,5 k	2%	
	.13	.4271	270 Ω		
	.14	58.01.8102	1 k	TRIM	
	.15	57.11.4272	2,7 k		
	.16	57.11.4152	1,5 k		
	.17	1.912.001.38	10 k	2 x 10k LIN POT	ST
	.18	57.11.4152	1,5 k		
	.19	.4222	2,2 k		
	.20	.3362	3,6 k	2%	
	.21	.3162	1,6 k	2%	
5	.22	.5106	10 M		
	.23	.4222	2,2 k		
	.24	.4472	4,7 k		
	.25	.3113	11 k	2%	
5	.26	.5106	10 M		
	.27	.4223	22 k		
1	.28	.4330	33 Ω	OPTION 1 replaced by link	
	.29	.4153	15 k		
	.30	.4223	22 k		

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	21.6.82	TAMAS

ST : STUDER

OPTION 1 with Filter

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	R.31	57.11.4682	6,8 k		
	132	1.912.001.35	10 k	POS.LOG. } POT	ST
	232		10 k	NEG.LOG. }	
	.33	57.11.3132	1,3 k		
	.34	.4332	3,3 k		
	.35	.4472	4,7 k		
	.36	.4333	33 k		
	.37	.4472	4,7 k		
	.38	.4472	4,7 k		
	.39	.4332	3,3 k		
	.40	.4333	33 k		
	.41	.4332	3,3 k		
	.42	.4332	3,3 k		
	.43	.4333	33 k		
	.44	1.912.001.44	10 k	2 x 10k POS.LOG.POT	ST
	.45	57.11.4332	3,3 k		
	.46	.4333	33 k		
	.47	.4332	3,3 k		
	148	.4104	100 k		
5	.49	.5106	10 M		
5	.50	.5106	10 M		
	.51	.4333	33 k		
	.52	.4332	3,3 k		
	153	.4104	100 k		
5	.54	.5106	10 M		
5	.55	.5106	10 M		
1	.56	.4333	33 k	*	
1	.57	.4332	3,3 k	*	
1	158	.4104	100 k	*	
5	.59	.5106	10 M	*	

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	22.6.82	TAMAS

ST : STUDER

* only 8 CH

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
5	R.60	57.11.5106	10 M	*	
1	.61	.4333	33 k	*	
1	.62	.4332	3,3 k	*	
1	163	.4104	100 k	*	
5	.64	.5106	10 M	*	
5	.65	.5106	10 M	*	
5	.66	.5106	10 M		
	.67	.4103	10 k		
	.68	.4333	33 k		
5	.69	.5106	10 M		
	.70	.4103	10 k		
	.71	.4333	33 k		
1	.72	.4182	1,8 k	1.912.241/243.00 replaced by link	
	R301	57.11.4472	4,7 k		
	302	.4472	4,7 k		
	303	.4154	150 k		
	304	.4154	150 k		
4	305	.3511	510 Ω		
5	306	.5106	10 M		
	307	.4103	10 k		
5	308	.5106	10 M		
	309	.4104	100 k		
	310	.4104	100 k		
	311	57.99.0209	5,6 Ω	PTC	
	312	57.99.0209	5,6 Ω	PTC	
	313	57.99.0206	50 Ω	PTC	

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	22.6.82	TAMAS

* only 8CH

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	R314	57.99.0209	5,6 Ω	PTC	
5	315	57.11.5106	10 M		
	316	.4104	100 k		
	317	.4104	100 k		
	318	.4105	1 M		
	319	.4104	100 k		
	320	.4104	100 k		
	321	.4105	1 M		
	322	.4473	47 k		
	323	.4331	330 Ω		
	324	.4271	270 Ω		
	325	.4104	100 k		
	326	.4331	330 Ω		
	327	.4103	10 k		
5	328	.5335	3,3 M		
	329	.4183	18 k		
	330	.4681	680 Ω		
	331	.4102	1 k		
	332	.4471	470 Ω		
	333	1.912.001.42	10 k	POS. LOG. POT	ST
	334	57.11.4332	3,3 k		
	335	1.912.001.42	10 k	POS. LOG. POT	ST
	336	57.11.4332	3,3 k		
	337	1.912.001.42	10 k	POS. LOG. POT	ST
	338	57.11.4332	3,3 k		
	339	57.11.4104	100 k		
	340	57.11.4104	100 k		

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.4.84	
○	22.6.82	TAMAS

ST : STUDER

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	S101	55.15.0002	2p	1.912.240.05 MUTUAL RELEASING	ST
	201	55.15.0002	2p		
	301	55.15.0002	2p		
1	102	55.15.0002	2p	PUSHBUTTON *	
1		55.03.0303		KNOB GREY/RED *	
	103	55.15.0002	2p	PUSHBUTTON	
		55.03.0303		KNOB GREY/RED	
	104	55.15.0002	2p	PUSHBUTTON	
		55.03.0303		KNOB GREY/RED	
1	105	55.15.0002	2p	PUSHBUTTON *	
1		55.03.0303		KNOB GREY/RED *	
	202				
	203				
	204				
	205				

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	23.6.82	TAMAS

ST : STUDER

* only 8CH

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	S302	55.15.0002	2p	PUSHBUTTON	
		55.03.0303		KNOB GREY/RED	
1	303	55.15.0003	2p	PUSHBUTTON	
1	304			OPTION 1	
1		55.03.0303		KNOB GREY/RED	
	305	55.15.0113		PUSHBUTTON	
		55.15.0116		BEZEL BLACH	
		55.15.0122		KNOB RED	
	306	55.15.0113		PUSHBUTTON	
		55.15.0116		BEZEL BLACH	
		55.15.0129		KNOB WHITE	
	307				
	308				
	309				
	310	55.15.0004	4p	PUSHBUTTON AU	
		55.03.0303		KNOB GREY/RED	
	311	———		COMBINED WITH R333	
	312	———		" " R335	
	313	———		" " R337	
	314	———		" " R.44	
	T.01	1.022.419.00		1:1	ST
		1.022.400.03		INSULATION	ST

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	22.6.82	TAMAS

ST : STUDER

OPTION 1 with Filter

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	XIC	53.03.0166	8p	IC - SOCKET	
		53.03.0167	14p	"	
		53.03.0168	16p	"	
1	W 1			OPTION 1 : replaced R 172	
1	2			OPTION 1 : replaced R 272	
1	3			1.912.241/243.00 : replaced R 128	
1	4			1.912.241/243.00 : replaced R 228	
1	5			only 4CH	
1	6			only PCB 1.912.240-11 INDEX 0 *	
1	7			*	
1	8			only 4CH	
1	9			*	
1	10			only 4CH	
1	11			only 1.912.241/243.00	
1	12			only 1.912.241/243.00	

IND	DATE	NAME
④	11.12.84	⑤ 11.4.85
③	4.10.84	
②	11.5.84	
①	9.2.84	
○	22.6.82	TAMAS

OPTION 1 with Filter

* only 8CH

STUDER	HLST INPUT UNIT 4CH/FILTER	PL	1.912.240.00	PAGE 13 OF 13



Werkstoff: Norm-Nr.: DIN-Bez.: Abmessung:	Oberfläche: Güte: Beh.:		Änderung: ③ ② 12.9.85 A.Ho ① 22.5.84 STJ
Zugehörige Unterlagen: PL	Freimasstoleranz:	Maßstab: 1:1; 2:1	Ausgabe: ⓪ 8.9.83 A.Ho (Datum / Gez. / Gepr. / Ges. / Index)
Ersatz für:	Ersetzt durch:		Kopie für:
STUDER REGENSDORF ZÜRICH	Benennung: Equalizer Board		Nummer: 1.912.291-00